secvest.

FU5002

Centrale d’alarme sans fil Secvest 868

Technologie sans fil novatrice, utilisation aisée, fiabilité opérationnelle exceptionnelle, le tout dans une ligne sophistiquée et intemporelle : la toute nouvelle centrale d’alarme de la génération Secvest satisfait toutes les exigences en termes de sécurité, que ce soit pour un appartement, une maison individuelle ou un complexe de bureaux. La centrale intègre tous les composants requis et toutes les informations nécessaires pour une sécurité ciblée.
La technologie sans fil FM la plus moderne, associée à un codage des alarmes offrant des millions de possibilités, assure une protection maximale. La technologie d’antenne duplex assure ,une réception optimale en toutes circonstances. La programmation du système s‘effectue aisément via l’écran graphique de la centrale ou via un logiciel de programmation PC. La sortie vocale et les composants d‘exploitation polyvalents tels que le module d‘information, le module universel, la centrale, la clé à puce et le cylindre radioémetteur permettent un confort de haut niveau.
La solution Secvest 868 convainc par une incroyable richesse de fonctions et une capacité d‘extension exceptionnelle.Jusqu’à 32 zones d’alarme sans fil et 2 zones câblées assurent une protection sans faille. Le système Secvest n’est pas seulement approprié pour la surveillance des biens, mais peut également protéger les personnes avec une rare efficacité. Détecteurs de fumée, émetteurs d‘urgence ou fonctions Panique sur la télécommande: tout est fait pour la protection des résidents. En cas d’incident, le système Secvest 868 donne l’alarme au moyen du codeur de signaux piezo intégré et de la sirène externe sans fil.
Grâce au dispositif de numérotation téléphonique analogique intégré, un numéro d‘appel d‘urgence ou un téléphone portable est contacté. Bien plus qu‘une simple alarme antivol, la solution Secvest est un gestionnaire de sécurité actif pour la maison et ses habitants.
Contenu du lot : manuel d’installation, centrale d’alarme, clé à puce de proxi–mité, logiciel de téléchargement, DVD d’installation

- Bloc d’alimentation 230 Vca intégré
- Affichage à cristaux liquides en texte clair avec langues

(c) 2008 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Errors and omissions excepted.

Your Partner:
GMS Alarme4
Venelle Mozart 12
1083 Bruxelles
contact@alarme4.be

secvest.

FU5002

Centrale d’alarme sans fil Secvest 868

sélectionnables

- Sortie vocale pour la commande et la programmation
- 32 zones d’alarme sans fil et 2 zones cablées pour câblage DEOL / FSL
- Transmetteur
- 2 relais et 32 sorties de commutation sans fil (en option)
- Batterie de secours avec code d’utilisateur et de programmation au choix
- Codes programmeur et utilisateur libres
- Fréquence de sécurité FM 868 MHz la plus récente
- Technologie d’antenne duplex
- Lecteur de puce de proximité sans contact
- Module GSM ou RNIS enfichable en option
- Aspect verre véritable et laquage nacre de haute qualité
- Dimensions de la centrale (HxLxP) : 285x206x45 mm
- Mémoire pouvant stocker 250 événements avec texte en clair et heure• Piezo sonore intégré pour l’alarme

Points forts produits:

- Fonctionnement du module universel assuré en cas de panne de courant

Your Partner:
GMS Alarme4
Venelle Mozart 12
1083 Bruxelles
contact@alarme4.be

(c) 2008 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Errors and omissions excepted.

ABUS Security Tech Germany

secvest.

FU5002

Centrale d’alarme sans fil Secvest 868

Données techniques			
Fréquence radio	868,662 Mhz FM, bande étroite	Raccordement téléphonique	analogique, RNIS ou GSM en option
Tension	Bloc d'alimentation intégré 230 V a.c. / 12 V c.c.		
Alimentation électrique de secours	Accumulateurs 7,2 V / 1,2 Ah NiMH compris dans les fournitures	Mémoire d'événements	250 messages
		Dimensions	282 x 204 x 40 mm
Zones d'alarme	32 zones radio / 2 entrées filaires NC / NO	Poids	2 kg
Sorties d'alarme	32 sorties radio à relais / 2 sorties filaires NC/NO	Matériel	Plastique / blanc nacré
Nombre d'utilisateurs	50 max.	Afficheur	Affichage graphique multiligne avec ICONES
Haut–parleur	Intégré pour l'alarme et la fonction AWAG	Protocole de transmission appels d'urgence	Scancom, Scanfast, Tunstall
Microphone	Intégré pour la fonction AWAG		
		Protocole d'alarme	Fast Format, CID, SIA 1,2,3, étendu

(c) 2008 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Errors and omissions excepted.

Your Partner:
GMS Alarme4
Venelle Mozart 12
1083 Bruxelles
contact@alarme4.be